

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Regulador de iluminación para balastos electrónicos 0 - 10V Living Now - 2 módulos

REF. K4410 | EAN. 8005543614389

El regulador por pulsación Living Now permite el control y regulación de intensidad de lámparas con balasto electrónicos 1-10V.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El regulador por pulsación Living Now permite el control y regulación de intensidad de lámparas con balasto electrónicos 1-10V.

Características del producto

- Con función memoria de la intensidad de la luz: se enciende la luz a la misma intensidad que cuando se apagó
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW19
- Soporte con tornillos y placa
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Para controlar lámparas de balasto 0-10V. Alimentado a 100-230 Va.c.

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Reguladores de iluminación - Regulador para balastos electrónicos 0-10V - Permite el control y regulación de tubos fluorescentes con balasto electrónico 0-10V : 600VA - Integra la función Memoria de nivel: la luz se enciende al último nivel fijado antes del último apagado - Enciende y apaga la luz de manera progresiva (2 segundos) - Se pueden asociar pulsadores no luminosos para el control desde varios puntos del regulador -A combinar con teclas ref. KG/KM/KW19, soporte y placa embellecedora - 2 módulos.

Características técnicas

Tipo de montaje

Elemento básico con placa de cubierta central , Soporte de carcasa de módulo

Tipo de operación

Botón pulsador

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Se puede asociar a uno o varios pulsadores, permitiendo activar / desactivar y regular la carga.Regulador sin neutro para permitir instalaciones Retrofit.

Ventajas en el uso

- La solución ideal para crear la intensidad luminosa deseada en una habitación.

Características específicas

- Con estética Living Now, aprovechando la ergonomía "Full touch" del mando: se puede activar el mecanismo pulsando la tecla en cualquier punto
- Apto para todas las cargas de luz LED incluidas

Apto para el grado de protección (IP)

IP21

Resistencia al impacto

IK04

Voltaje nominal

100-240 V

Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Control del app vía Bluetooth	No
Regulación por corte de fase ascendente	No
Regulación por corte de fase descendente	No
Atenuador de serie	Si
Tipo de carga	Balastro electrónico 1-10 V
Extensiones de entrada	No
Memoria de valor luminoso	No
Utilizable con botón	Si
Utilizable con detector de movimiento	No
Utilizable con detector de presencia	No
Utilizable con temporizador	No
Utilizable con botón de radio	No
Utilizable con botón IR	No
Tipo de fijación	Otros
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No

Frecuencia	50-60 Hz
Tensión de control	0-10 V
Método de conexión	Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²
Anchura del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	38 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Profundidad de instalación	35 mm
Temperatura de funcionamiento	0-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Tratamiento antibacteriano	No
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido

Documentación

Documentación Técnica

F02695EN-01.pdf | PDF (0.08Mo)

LE10434AA.pdf | PDF (0.82Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)