

# Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Interruptor principal inalámbrico "Entrar/Salir" Living Now with Netatmo

REF. K4570CWI | EAN. 8005543671634

Comando inalámbrico Entrar/Salir que permite, a través de la aplicación Home + Control, elegir qué luces, persianas o electrodomésticos se desea controlar a través de los escenarios Entrar y Salir.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Comando inalámbrico Entrar/Salir que permite, a través de la aplicación Home + Control, elegir qué luces, persianas o electrodomésticos se desea controlar a través de los escenarios Entrar y Salir.

### Características del producto

- Se puede configurar escenarios de Entrar/Salir predefinidos desde la aplicación Home + Control - Controlable con una simple pulsación en el comando
- Indicador LED de batería baja
- Se entrega con pila reemplazable que tiene una duración de 8 años
- Tecnología radio 2,4GHz
- 1 módulo

### Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir un comando general inalámbrico de Entrar/Salir a una instalación conectada, primero debe adquirir e instalar starter pack Living Now with Netatmo y uno o más interruptores, tomas de corriente o micromódulos de iluminación..
- Para añadir su comando inalámbrico de escenarios Entrar/Salir a su instalación conectada, primero necesita comprar e instalar un starter pack Living Now with Netatmo conectado, así como uno o más interruptores, tomas de corriente o micromódulos de iluminación with Netatmo.

### Descripción

El comando general ENTRAR/SALIR inalámbrico se instala cerca de la puerta de entrada para controlar los diferentes escenarios de la vivienda (Entrar/Salir) que incluyen iluminación, persianas y bases de corriente - Se incluye en el Starter Pack ref. K4510C y se puede adquirir por separado, para añadir más puntos de comando si la casa tiene más

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- El mando general inalámbrico Entrar/Salir es un comando adicional al gateway Living Now with Netatmo, por lo que es posible colocar cada uno de estos comandos en diferentes entradas de la vivienda.

de una puerta de entrada - El escenario «ENTRAR» por defecto activa todas las bases de corriente - El escenario «SALIR» por defecto apaga todas las luces y baja todas las persianas - Los escenarios personalizados deben configurarse en la aplicación Home + Control Legrand - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con una tecla y placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now.

## Características técnicas

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Radiofrecuencia                                       | 2400 MHz |
| Sistema de códigos secuencial                         | Si       |
| Longitud del código (Bit)                             | 128      |
| Alcance                                               | 185 m    |
| Número de comandos                                    | 2        |
| Con radio transmisor de mano                          | Si       |
| Interruptor inalámbrico a ras                         | Si       |
| Interruptor inalámbrico en superficie                 | No       |
| Con dispositivo de codificación de radio              | Si       |
| Clase de protección (IP)                              | IP40     |
| Cubierta de protección del teclado                    | No       |
| Suministro de corriente                               | Batería  |
| Anchura                                               | 22 mm    |
| Altura                                                | 45 mm    |
| Profundidad                                           | 40 mm    |
| Profundidad de instalación                            | 33 mm    |
| Resistencia al impacto                                | IK02     |
| Temperatura de funcionamiento                         | 5-45 °C  |
| Temperatura de almacenamiento                         | 0-45 °C  |
| Consumo en modo de espera                             | 0 mA     |
| Neutro obligatorio                                    | No       |
| Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No       |
| Color                                                 | Otros    |
| Número RAL                                            | 7015     |

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Libre de halógenos                                | Si                              |
| Tratamiento antibacteriano                        | No                              |
| Tipo de montaje                                   | Montado empotrado (escayola)    |
| Contiene pila y/o acumulador                      | Si                              |
| Designación IEC                                   | CR 2032                         |
| Pila o acumulador (Pack1)                         | Acumulador (no recargable)      |
| Composición del elemento (Pack1)                  | Litio                           |
| Número de Pack1                                   | 1                               |
| Número de elementos individuales (Pack1)          | 1                               |
| Peso de un elemento individual (Pack1)            | 3 g                             |
| Ubicación de Pack1                                | El producto incluye una batería |
| Tipo reglamentario (Pack1)                        | P : Portátil (formato estándar) |
| Objeto conectado                                  | Si                              |
| Método de operación                               | Zigbee                          |
| Plataforma de descarga de aplicaciones            | App Store                       |
| Medio de programación                             | Aplicaciones para smartphone    |
| Con comando por voz                               | Si                              |
| Programable                                       | Si                              |
| Interoperabilidad del protocolo de conexión       | Si                              |
| Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si                              |
| Asistentes de voz compatibles                     | Apple Siri                      |
| Nombre de la aplicación                           | Home + Control                  |
| Función de uso del producto                       | Gestión del alumbrado           |

# Documentación

## Documentación Técnica

-  LE12450AA.pdf | PDF (1.39Mo)
-  IDP001553\_01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

## Certificados

-  Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)
-  OC / CB-DE 2-036676-A2 | (0.66Mo)

## CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)