

AJ-FIREPROTECT-W

Detector de humo

Sensor de temperatura

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Sirena 85 dB incorporada

Certificado EN 14604:2005

Alimentación 2 x CR2 / 1 x CR2032

3.0 V



Ajax

Detector de humo y sensor de temperatura

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre 1300 m

Sirena incorporada 85 dB

Indicador detección humo y exceso de temperatura

Tamper anti-apertura

Admite funcionamiento autónomo

Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años)

Certificado EN 14604:2005

Uso interior

Incluye soporte

Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax
Tecnología	Sensor fotoeléctrico, térmico y termovelocimétrico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1300 m en espacio abierto
Detecciones	Humo, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
Detección umbral temperatura	+ 59°? ± 2°?
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Silenciar alarma	A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax
Notificación de alarma	Luz y sonido
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de humo de una instalación para sonar simultáneamente con una detección
Filtro de falsas alarmas	Disponible
Certificado	EN14604:2005
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	2 baterías CR2 3.0 V con respaldo de 1 batería CR2032 (duración aproximada 4 años)
Temp. funcionamiento	0° C ~ 65° C
Dimensiones / Peso	132 (Al) x 132 (An) x 31 (Fo) mm / 220 g