

AJ-FIREPROTECT2-C-SB-W

Detector de CO

Baterías integradas

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Sirena 85 dB incorporada

Certificado EN 14604



Ajax

Detector de CO

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre 1700 m

Sirena incorporada 85 dB

Alarmas por acumulación excesiva de CO

Tamper anti-apertura

Admite funcionamiento autónomo

Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables

Certificado EN 14604- Uso interior

Incluye soporte

Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax
Sensores	Sensor químico de CO (monóxido de carbono)
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Detecciones	Exceso de monóxido de carbono
Detección umbral temperatura	+64°C
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Silenciar alarma	A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector
Certificado	EN14604
Alimentación	2 baterías de litio no reemplazables (duración hasta 10 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0° C ~ +50° C
Dimensiones / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Blanco