

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Regulador de iluminación universal Living Now - 2 módulos

REF. K4411 | EAN. 8005543614419

El dimmer Living Now puede reducir o aumentar la intensidad de una carga de luz para dar un ambiente más íntimo o luminoso al ambiente.

Garantía 3 años

[> The product details page](#)

Descripción general

El dimmer Living Now puede reducir o aumentar la intensidad de una carga de luz para dar un ambiente más íntimo o luminoso al ambiente.

Características del producto

- Función de memoria de intensidad luminosa: la luz se enciende con la misma intensidad luminosa que cuando se apagó.
- El mecanismo debe completarse con el frontal K..19
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Para controlar cargas LED y lámparas fluorescentes compactas regulables, halógenas de bajo voltaje, halógenas de 230V y lámparas incandescentes - Alimentado: 100V~ a230V~

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Reguladores de iluminación - Regulador universal - Permite el control y regulación de todo tipo de lámparas: - LEDs regulables: 3 W a 75 W (y/o 10 lámparas máximo) - Fluocompactas regulables: 3 W a 75 W (y/o 10 lámparas máximo) - Halógenas con transformador ferromagnético: 3VA a 400VA - Halógenas con transformador electrónico: 3VA a 400VA - Halógenas 230 V: 3 W a 400 W - Tubos fluorescentes con balasto: 3VA a 200VA - Incandescentes: 3 W a 400 W - Se utiliza: - en modo regulación - en modo nivel prefijado (0 %, 33 %, 66 % y 100 %) - en modo luz indicador (apagado progresivo de la lámpara en 1 hora) - Integra la función Memoria de nivel: la luz se enciende al último nivel fijado antes del último apagado - Enciende y apaga la luz de manera progresiva (2 segundos) - Se pueden asociar pulsadores no luminosos para el control desde varios puntos del regulador -A combinar con teclas ref. KG/KM/KW19, soporte y placa embellecedora - 2 módulos.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Se puede asociar a uno o varios pulsadores, permitiendo el ON/OFF y regulación de la carga. Regulador sin neutro

Ventajas en el uso

- Una solución ideal que se integra perfectamente en el diseño Living Now para adaptar la intensidad luminosa de un ambiente a sus necesidades.

Características específicas

- El concepto "Full touch" garantiza una ergonomía óptima y permite activar el mecanismo en cualquier punto de su superficie (arriba, abajo, centro)
- El concepto "Full touch" garantiza una ergonomía óptima y permite activar el mecanismo en cualquier punto de su superficie (arriba, abajo, centro)

Características técnicas

Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central , Soporte de carcasa de módulo
Tipo de operación	Botón pulsador
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Control del app vía Bluetooth	No
Regulación por corte de fase ascendente	No
Regulación por corte de fase descendente	No
Atenuador de serie	Si
Tipo de carga	Universal
Extensiones de entrada	No
Memoria de valor luminoso	No
Utilizable con botón	Si
Utilizable con detector de movimiento	No
Utilizable con detector de presencia	No
Utilizable con temporizador	No
Utilizable con botón de radio	No
Utilizable con botón IR	No
Tipo de fijación	Otros
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No

Documentación

Documentación Técnica

F02696EN-01.pdf | PDF (0.4Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK02
Voltaje nominal	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Tensión de control	0-10 V
Método de conexión	Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²
Anchura del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	38 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	45 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Profundidad de instalación	35 mm
Temperatura de funcionamiento	0-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Tratamiento antibacteriano	No
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido



LE10435AA.pdf | PDF (5.85Mo)