


Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Starter pack para una instalación conectada Living Now w/Netatmo - Dark

REF. KG4501C | EAN. 8005543652473

Para una instalación conectada que permite controlar la iluminación, persianas y electrodomésticos a través de la aplicación Home + Control o usando la voz y realizar un seguimiento del consumo de sus electrodomésticos desde el smartphone.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Para una instalación conectada que permite controlar la iluminación, persianas y electrodomésticos a través de la aplicación Home + Control o usando la voz y realizar un seguimiento del consumo de sus electrodomésticos desde el smartphone.

Características del producto

- Gateway power outlet: Mide el consumo eléctrico instantáneo y total. Protege contra sobrecargas, con corte a 16 A como máximo. Compatible con cualquier aparato eléctrico o electrodoméstico de gran tamaño. Indicador LED con función de localizador que se puede activar en la app. Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Comando general inalámbrico Entrar/Salir: Escenarios predefinidos Entrar/Salir que se pueden personalizar desde la aplicación Home + Control. Se suministra con una pila reemplazable de una duración de 8 años. Indicador LED para aviso de batería baja
- Toma de corriente conectada: Indicador LED con función de localización que se puede activar en la app. Compatible con cualquier aparato eléctrico o electrodoméstico de gran tamaño. Mide el consumo eléctrico instantáneo y total. Protege contra sobrecargas (16 A máximo).
- El comando principal inalámbrico entrar/salir se suministra con una batería de 8 años de duración. Esta batería se puede sustituir fácilmente. Disponible: notificación en la aplicación en caso de batería baja
- Negro

Recomendaciones / Restricciones

- Se requiere una conexión Wi-Fi a través de su router.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- El starter pack Classia with Netatmo con base de corriente se instala fácilmente en lugar de una toma de corriente estándar existente y necesita una caja de empotrar de profundidad estándar (40 mm). Se puede fijar con garras o tornillos.

Ventajas en el uso

- Control por voz de las luces y electrodomésticos mediante un asistente de voz

Características específicas

- La instalación de un starter pack Living! Now with Netatmo es idéntica a la de un producto tradicional. No necesita ningún cable adicional y se coloca en una caja estándar de 40 mm de profundidad con o sin garras.
- Controle su casa con Living Now with Netatmo mediante control por voz (a través de Apple Siri y Google Home). Simplemente diciendo "Me voy" o "Buenas noches" a su smartphone, puede apagar las luces seleccionadas, los electrodomésticos y cerrar todas las persianas.
- Cuando se instala en la pared, el comando general inalámbrico tiene la misma estética y grosor que todos los interruptores Living Now with Netatmo.

Descripción

El Starter Pack o Pack de iniciación es obligatorio en toda instalación conectada - Utilizado para controlar su vivienda a distancia (iluminación, persianas y equipos eléctricos) con un smartphone a través de la aplicación Home + Control Legrand y/o por control por voz (a través de un asistente vocal) - Compuesto por una base de corriente conectada con Gateway integrado de instalación semi-empotrada (sólo es necesaria una caja de empotrar universal) y un comando general ENTRAR/SALIR inalámbrico - La instalación se puede ampliar con Packs o productos conectados - Se requiere conexión Wi-Fi de 2,4 GHz - Se placa embellecedora de dos elementos y frontales de 2 módulos correspondientes para la base de corriente con gateway integrado y con placa embellecedora de un elemento y tecla de 2 módulos para el comando general inalámbrico Entrar/Salir suministrado de la serie de mecanimos Living Now - Dark.

Características técnicas

Sistema de bus KNX	No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)	No
Sistema bus radio frecuencia	Si
Sistema de bus LON	No
Sistema de bus Powernet	No
Otros sistemas de bus	Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional	Si
Modelo	Interfaz múltiple
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Máx. número de dispositivos por canal	100
Protección de desmontaje	Si
Con indicador LED	No
Actualizable	Si
Tensión de servicio	230-250 V
Tipo de tensión	CA
Protocolo	TCP/IP
Dependiente del proveedor	No
Visualización	Si
Servidor Web	No
Interface de radio	Si
Interfaz de infrarrojos	No
Clase de protección (IP)	IP40
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C

Libre de halógenos	Si
Método de conexión	Terminal enroscado
Capacidad de los bornes	0.75-2.5 mm ²
Tipo de conexión	Cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Puerto USB	No
Contiene pila y/o acumulador	Si
Direccionable	No
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3.3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si

Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Tipo de carga	No aplicable

Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Interfaz de dispositivos conectados

Documentación

Documentación Técnica

-  IDP000417_01-EN.pdf | PDF (2.08Mo)
-  LE11843AA.pdf | PDF (2.25Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)