

Ficha de producto



VALENA NEXT W/NETATMO LEGRAND

Comando de iluminación auxiliar inalámbrico

REF. 067694 | 067694 | EAN. 3414971346680

El comando auxiliar inalámbrico permite convertir un interruptor existente en un interruptor conectado para controlar las luces a distancia desde la aplicación Home + Control.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El comando auxiliar inalámbrico permite convertir un interruptor existente en un interruptor conectado para controlar las luces a distancia desde la aplicación Home + Control.

Características del producto

- Emisor ON/OFF para interruptor o pulsador estándar
- Incluye una pila CR 2032 3V reemplazable - duración de la pila: 8 años
- Asociación fácil y rápida con productos cableados (interruptor conectado con opción de regulación, base de corriente conectada, micromódulo conectado o salida de cable conectada)
- Blanco

Recomendaciones / Restricciones

- Para instalar el comando auxiliar, primero debe adquirir e instalar un starter pack o gateway por carril así como productos cableados conectados.
- Para añadir su comando inalámbrico auxiliar a su instalación conectada, primero debe adquirir e instalar un starter pack with Netatmo, así como uno o más interruptores conectados, tomas de corriente o micromódulos de iluminación with Netatmo.

Descripción

El comando auxiliar inalámbrico permite convertir un conmutador o pulsador estándar (mecánico) libre de tensión en un comando para el control de uno de los productos cableados siguientes : interruptor, micromódulo o base de corriente - requiere la instalación previa del Starter Pack - formato reducido para ubicar en el fondo de caja - suministrado con pilas CR 2032 3V para su alimentación.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Dimensiones reducidas que permiten su instalación detrás del conmutador, dentro de la caja de empotrar

Ventajas en el uso

- Permite transformar un conmutador estándar (mecánico) en un comando inalámbrico para iluminación y bases de corriente sin cambiar de mecanismo.

Características específicas

- Asociación fácil y rápida de los productos dando pequeños golpes los unos contra los otros (TAP TAP)

Radiofrecuencia	2400 MHz
Sistema de códigos secuencial	Si
Longitud del código (Bit)	128
Alcance	185 m
Número de comandos	1
Con radio transmisor de mano	Si
Interruptor inalámbrico a ras	Si
Interruptor inalámbrico en superficie	No
Con dispositivo de codificación de radio	Si
Clase de protección (IP)	IP20
Cubierta de protección del teclado	No
Suministro de corriente	Batería
Anchura	40.5 mm
Altura	40 mm
Profundidad	11 mm
Profundidad de instalación	11 mm
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	0 mA
Neutro obligatorio	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Negro

Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

-  F03091FR-00.pdf | PDF (0.11Mo)
-  F03091EN-00.pdf | PDF (0.11Mo)
-  LE11415AA.pdf | PDF (1.05Mo)

Certificados

-  Decl. UE RED-A 3875 B | (0.22Mo)