

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Conmutador conectado con neutro Living Now w/Netatmo - 1 módulo

REF. K4003C | EAN. 8005543612484

El conmutador conectado de 1 módulo te permite controlar sus luces de forma remota a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El conmutador conectado de 1 módulo te permite controlar sus luces de forma remota a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.

Características del producto

- Para todo tipo de lámparas hasta 250W

Recomendaciones / Restricciones

- Para conectar un conmutador, requiere la compra e instalación previa de un starter pack Living Now with Netatmo

Descripción

El conmutador de iluminación conectado permite el control de cualquier tipo de lámpara hasta 250 W - Usa el mismo cableado que un mecanismo tradicional - Está equipado con un LED azul para funciones de localización y estado de carga, configurable desde la app. Se puede controlar desde uno o varios comandos de iluminación inalámbricos - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con un soporte, tecla y una placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- El conmutador conectado Living Now with Netatmo se instala fácilmente en sustitución de un mecanismo de mando empotrado existente - Requiere un marco empotrado de profundidad estándar (40 mm) Compatible con bastidores con garras

Ventajas en el uso

- Permite controlar las luces por voz mediante un asistente vocal

Características específicas

- Cuando se asocia al starter pack conectado with Netatmo, se pueden controlar los productos "with Netatmo" manualmente o a distancia desde su smartphone o mediante la voz.

Características técnicas

Tipo de montaje	Elemento básico , Montado empotrado (escayola)
Modelo	Relé
Tipo de carga	Universal y LED retrofit
Extensiones de entrada	Si

Altura	45 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de instalación	33 mm
Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección (IP)	IP20

Memoria de valor luminoso	No
Utilizable con botón	No
Utilizable con detector de movimiento	Si
Utilizable con detector de presencia	No
Utilizable con temporizador	Si
Utilizable con botón de radio	Si
Utilizable con botón IR	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Otros
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Voltaje nominal	230 V
Frecuencia	50-60 Hz
Corriente nominal	2.2 A
Potencia de conmutación	0-500 W
Número de canales	1
Tipo de fijación	Otros
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Compatible con Apple HomeKit	Si
Compatible con Google Assistant	Si
Compatible con Amazon Alexa	Si
Compatible IFTTT	No
Anchura	22 mm

Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	1 mA
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Número de bornes	4
Capacidad de los bornes	0.75-2.5 mm²
Sección transversal del núcleo	0.75-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

- LE10356AF.pdf | PDF (0.92Mo)
- F02733EN-00.pdf | PDF (0.12Mo)

Certificados

- LGRP-01052-V01.01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

 Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)

 OC / CB-FR_705122/A1 | (0.84Mo)