

AJ-FIREPROTECT2-HS-SB-B

Detector de humo y
termovelocimétrico
Baterías integradas
Inalámbrico 868 MHz Jeweller
Sirena 85 dB incorporada
Certificado EN 14604



Ajax
Detector de humo y sensor de temperatura
Bidireccional
Inalámbrico 868 MHz Jeweller
Antena interna alcance espacio libre 1700 m
Sirena incorporada 85 dB
Cámara de humo patentada
Alarmas por detección de humo, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
Tamper anti-apertura
Admite funcionamiento autónomo
Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
Certificado EN 14604- Uso interior
Incluye soporte
Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax
Sensores	Sensor óptico de humo Sensor térmico y termovelocimétrico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Detecciones	Humo, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
Detección umbral temperatura	+64°C
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Silenciar alarma	A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de humo de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector
Certificado	EN14604
Alimentación	2 baterías de litio no reemplazables (duración hasta 10 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0° C ~ +50° C
Dimensiones / Peso	124 (Al) x 124 (An) x 45 (Fo) mm / 272.5 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro