

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Interruptor inalámbrico "Día/Noche" Living Now with Netatmo

REF. K4574CW | EAN. 8005543612941

Con el interruptor inalámbrico Día/Noche, elige qué luces, persianas o aparatos eléctricos deseas controlar a través de los escenarios Día y Noche, y gestionarlos con una sola pulsación en tu interruptor inalámbrico.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Con el interruptor inalámbrico Día/Noche, elige qué luces, persianas o aparatos eléctricos deseas controlar a través de los escenarios Día y Noche, y gestionarlos con una sola pulsación en tu interruptor inalámbrico.

Características del producto

- Escenarios Día/Noche personalizables desde la aplicación Inicio + Control
- Indicador LED de batería baja
- Se entrega con pila reemplazable que tiene una duración de 8 años
- Tecnología radio 2,4GHz
- 2 módulos

Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir un comando inalámbrico Día/Noche a una instalación conectada, primero debe adquirir e instalar starter pack Living Now with Netatmo y uno o más interruptores, tomas de corriente o micromódulos de iluminación.
- Para añadir su comando inalámbrico Día/Noche a su instalación conectada, primero necesita comprar e instalar un starter pack Living Now with Netatmo conectado, así como uno o más interruptores Living Now, tomas de corriente o micromódulos de iluminación with Netatmo.

Descripción

El comando DÍA/NOCHE inalámbrico es extra plano - Se instala en superficie gracias a las tiras adhesivas suministradas - Se puede cambiar de posición - Se puede instalar en caja universal mediante tornillos (no suministrados) - Utilizado para controlar los diferentes escenarios de la vivienda (Día/Noche) que incluyen iluminación, persianas y bases de corriente - El escenario «DÍA» por defecto activa todas las bases de corriente - El escenario «NOCHE» por defecto apaga todas las luces - Los escenarios personalizados deben

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Extraplano, el comando inalámbrico Día/Noche se fija a una pared con los adhesivos (incluidos) - Por lo tanto, es reubicable - También se atornillar a una caja de empotrar

Ventajas en el uso

- Instala el mando inalámbrico Día/Noche al lado de su cama, y lanza el escenario Noche que ha personalizado para apagar la luz y bajar las persianas enrollables

configurarse en la aplicación Home + Control Legrand - Se alimenta mediante una pila de botón CR 2032 - 3V suministrada - Autonomía en modo reposo: 8 años - Indicador LED para instalación y batería baja (parpadeo en rojo) - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con una tecla y placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now.

Características técnicas

Radiofrecuencia	2400 MHz
Sistema de códigos secuencial	Si
Longitud del código (Bit)	128
Alcance	185 m
Número de comandos	2
Con radio transmisor de mano	Si
Interruptor inalámbrico a ras	No
Interruptor inalámbrico en superficie	Si
Con dispositivo de codificación de radio	Si
Clase de protección (IP)	IP20
Cubierta de protección del teclado	No
Suministro de corriente	Batería
Anchura	76 mm
Altura	73 mm
Profundidad	9 mm
Profundidad de instalación	0 mm
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	0 mA
Neutro obligatorio	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Otros
Número RAL	7015

Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	App Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

 F02736EN-00.pdf | PDF (0.24Mo)

 LE10890AA.pdf | PDF (1.12Mo)

Certificados

 Decl. UE RED-A 4168 A | (0.45Mo)

 Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)

 OC / CB-FR_705122/A1 | (0.84Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)